

CASAMBI PWM4 Dimmer

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT**BL Casambi Dimmer 4CH PWM Konstantspannung**

Artikel-Nr.: 170924

**Funk**

Steuersignal

AUSSCHREIBUNGSTEXT

1-4 Kanal LED-Dimmer für Konstantspannung 24VDC. Maximale Gesamtleistung 144W bei 24VDC (max. 6A). Eingangsspannung 12-24VDC. Steuersignal Funk. PWM-Frequenz 400Hz. Schutzart IP20. Schutzklasse III. Abmessungen LxBxH = 72,6x30x18mm BILTON LEDON TechnologyCASAMBI PWM4 Dimmer Artikel 170924 Der Controller CASAMBI PWM4 Dimmer hat ein Funk Steuersignal und wird mit einem Funk bedient. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 12-24VDC V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Die Steuerung hat eine Verlustleistung im Standby Modus von . Abmessungen (L x B x H): 72,6 mm x 30,0 mm x 18,0 mm

TOP-FEATURES

//_ Funkfernbedienung zum Schalten, Dimmen und Regeln von BILTON LEDON Technology RGB-Modulen

//_ Fernbedienung inkl. Empfänger (Steuerung)



CASAMBI PWM4 Dimmer

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

BL Casambi Dimmer 4CH PWM Konstantspannung

Artikel-Nr.: 170924

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	30,0
Nettohöhe [mm]	18,0
Nettolänge [mm]	75,0
Farbe	weiß
Montageart	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nettogewicht [g]	45.1
Werkstoff	Kunststoff

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	Funk
--------------	------

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	4250716942033
Artikel-Nr.	170924
Zolltarifnummer	8536500500
Bruttogewicht [g]	45,9
Bruttohöhe [mm]	19,0
Bruttobreite [mm]	100,0
Bruttolänge [mm]	140,0
Ursprungsland	FI

SICHERHEITSGEOMETRIE: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com